

Next

YE-3880HD MODÜLATÖR+USB

1x HDMI / USB Girişli DVB-C/T Modülör

1 x HDMI Girişli, DVB-C/T 1 x QAM RF çıkışlı modülördür.

Mükemmel RF Çıkış performansına sahiptir. MER>42dB

Ev içi eğlence sistemlerinde, Otel, AVM'lerde HD sinyal dağıtımlarında kullanılır.

USB Port üzerinden kayıtlı bir içeriği TV Dağıtım sistemine entegre eder.

Uydu alıcısı, CCTV kamera, Blu Ray çalıcı sinyallerini

DVB-T/C, DTMB, ATSC, ISDB-T standartlarından biriyle RF 'e çevirir.

LED Gösterge ve tuş takım desteği

LCN Belirleme özelliği



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	1xHDMI Giriş, 1xUSB
HDMI Giriş Çözünürlüğü	1920x1080_60P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50P, 1920x1080_50i 1280x720_60P, 1280x720_50P
HDMI Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
HDMI Veri Hızı	0,5 Mbps - 19,5 Mbps
HDMI Audio Encoding	MPEG-1 Layer 2 (MPEG2-AAC, MPEG4-AAC)
HDMI Audio Örnekleme Hızı	48 kHz.
HDMI Audio Veri Hızı	64kbps, 128kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps
Standard	DVB-C J.83A, J.83B, J.83C
Modülasyon Çıkış QAM Kanal Sayısı	1
DVB-C Mer	> 43 dB
DVB-C RF Çıkış Frekans Aralığı	30 - 960 MHz. 1kHz step
DVB-C RF Çıkış Seviyesi	-16 / -36 dBm (71 dBuV- 91 dBuV) 0,1 dB step
DVB-C RF Çıkış Symbol Rate	5.0-9.0 Msps 1 ksps step
DVB-C Çıkış Constellation	16/32/64/128/256 QAM
DVB-C Band Genişliği	8M
DVB-T Standard	DVB-T COFDM
DVB-T Band Genişliği	6M, 7M, 8M
DVB-T Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T Koruma Aralığı	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Çıkış	1xRF COFDM DVB-T/C
RF Çıkış Seviyesi	-16 / -36 dBm (71 dBuV- 91 dBuV) 0,1 dB step
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +55°C
Besleme Kaynağı	12VDC
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (mm)	144mmx238mmx52mm



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

444 3 666